



Dante AVIO ile analog ekipmanlarınızı kolay ve hızlıca ağınıza taşıyın



Tak ve çalıştır kullanım



Sahaya uygun tasarım



96 kHz Örnekleme



16, 24 ve 32 bit ses desteği



Yüksek dinamik aralık, SNR ve THD performansı



Ayarlanabilir gain/attenuation

Her Şeyi Ağa Taşıyın

Dante AVIO Analog Adaptörler, favori analog ses ekipmanınızı Dante'ye bağlı sistemler ile kullanmanızı sağlar. Ağın getirdiği uyumluluk, performans ve ölçeklenebilirliği sunar. Ekonomik, kompakt ve sahaya uygun yapılarıyla, her ses profesyonelinin çantasında olması gereken modern ağ bağlantısını kazandırır.



Dante Audio over IP ve AES67 RTP taşıma formatları



Power over Ethernet (PoE) desteği



Dante Domain Manager uyumlu

Dante AVIO analog adaptörler, 1 veya 2 kanallı giriş/çıkış seçenekleriyle sunulur.

Tak ve Çalıştır

Her Dante AVIO analog adaptör, başlı başına yüksek performanslı bir Dante cihazıdır. Dante'yi dünyada en popüler ses ağ çözümü yapan otomasyon ve kullanım kolaylığını sunar. Bağlandığında otomatik olarak algılanır ve hemen kullanıma hazır olur. Ayrı güç adaptörüne gerek yoktur — standart bir PoE (Power over Ethernet) switch kullanın, AVIO'nuz çalışmaya hazırdır.



Sahaya uygun tasarım

Dante AVIO analog adaptörleri, seyahat ve turne koşulları için özel olarak tasarlandı. Dayanıklı, ses yalıtımlı ABS muhafazaları ve yüksek kaliteli donanımları sayesinde zorlu ortamlarda güvenle kullanılabilir. Kablo tertibatları, en ağır şartlarda bile kesintisiz performans sunabilmesi için kapsamlı stres testlerinden geçirilmiştir. Alet çantanıza atın, gösteriden gösteriye gönül rahatlığıyla taşıyın.

Hepsi Dante

Dante AVIO adaptörleri, Dante ses ağının tüm yeteneklerini kompakt bir formda sunan, eksiksiz Dante arayüzleridir.

Yüksek bit derinliği, ultra düşük gecikme ve tüm örnekleme oranlarında kararlı senkronizasyon ile profesyonel ses uygulamaları için güvenilir bir çözüm sunar.

Tüm Dante cihazları birbirlerini otomatik olarak algılar ve tüm sistem, bağlı herhangi bir PC veya Mac'te bulunan, kullanımı kolay Dante Controller yazılımımız tarafından yönetilir. En önemlisi, her Dante cihazı diğer tüm Dante cihazlarına sorunsuz bir şekilde bağlanabilir.

Tüm dante AVIO adaptörleri, IT düzeyinde güvenlik ve yönetim için Dante Domain Manager(DDM) ise tamamen uyumludur. AES67 ise Dante dışı ağlara bağlantı için desteklenir.

Bütçe Dostu

Dante AVIO ürün ailesini, herhangi bir sistem veya ekipmana uygun, ekonomik bir ek olacak şekilde tasarladık. Dante'nin avantajlarından yararlanmak artık çok daha kolay ve erişilebilir, nasıl kullanırsanız kullanın.

Kullanım Örnekleri

Analog Giriş

- Eski miksaj masalarını ve konsolları Dante ağına bağlayın.
- Sevdiğiniz DSP'leri, analog kompresörleri ve EQ'ları Giriş ve Çıkış adaptörlerini birlikte kullanarak Dante sisteminize ekleyin.
- Sahne DI box'larını ve klavyeleri doğrudan Dante ağına bağlayın.
- Kablosuz mikrofon alıcınızı Dante ağına bağlayın.

Analog Çıkış

- Analog aktif hoparlörleri Dante ses ağına bağlayın.
- Analog güç amfilerine Dante üzerinden ses gönderin.
- Ağ üzerindeki erişimi zor noktaları/ overflow gibi alanlara bağlanmak için kolay bağlantı noktaları oluşturun.
- Ağa bağlı olmayan işitme cihazı loop amfilerini bağlayın.
- Dante ağından analog IEM vericilerine ses gönderin.

Teknik Özellikler

Analog Giriş

Maksimum sinyal seviyesi (balanced)
+24dBu / +4dBu / 0dBu 0dBV / -10dBV

Frekans Tepkisi
20Hz to 20kHz (-/+0.5dB)

Empedans
20k Ohm balanced
10k Ohm unbalanced

Dinamik Alan: >100dB

Sinyal / Gürültü Oranı: >100

Toplam Harmonic Distorsiyon: <0.01 at +4dBu

Konnektörler: RJ45 & XLR-F

Güç: Class1 802.3af PoE

Güç Tüketimi: <2 watts

Örnekleme Oranları: 44.1, 48, 88.2, 96 kHz

Bit Derinliği: 16, 24, 32

Dante Cihaz Gecikmesi 1, 2, or 5ms (Dante Controller ile konfigüre edilebilir)

Network Transport
Dante Audio over IP, AES67 RTP

Çalışma Sıcaklığı: -10 to +50C

Depolama Sıcaklığı: -25 to +70C

AVIO Analog Giriş, 1 Kanal : ADP-DAI-AU-1x0
AVIO Analog Giriş, 2 Kanal : ADP-DAI-AU-2x0

Analog Çıkış

Maksimum sinyal seviyesi (balanced)
+18dBu / +4dBu / 0dBu 0dBV / -10dBV

Frekans Tepkisi
20Hz to 20kHz (-/+0.5dB)

Empedans
150k Ohm balanced
75k Ohm unbalanced

Dinamik Alan: >100dB

Sinyal / Gürültü Oranı: >100 Total

Toplam Harmonic Distorsiyon: <0.01 at +4dBu

Konnektörler: RJ45 & XLR-M

AVIO Analog Çıkış, 1 Kanal: ADP-DAO-AU-0x1
AVIO Analog Çıkış, 2 Kanal: ADP-DAO-AU-0x2